



TS-435XeU-4G

Processeur	Processeur quad-core Marvell OCTEON TX2™ CN9130 / CN9131 ARMv8 Cortex-A72 2,2 GHz
Architecture de processeur	ARM 64 bits
Unité de calcul en virgule flottante	Yes
Moteur de chiffrement	Yes
Mémoire système	4 Go DDR4 SODIMM (1 x 4 Go)
Mémoire maximale	32 Go (1 x 32 Go)
Emplacement mémoire	1 x DDR4 SODIMM
Mémoire flash	4 Go (protection de l' OS par Double démarrage)
Baie de lecteur	4 x SATA 6 Gbit/s, 3 Gbit/s 3,5 pouces
Compatibilité des disques	Baies de 3,5 pouces : Disques durs SATA de 3,5 pouces Disques SSD SATA de 2,5 pouces
Remplaçable à chaud	Yes
Emplacement M.2	2 x emplacements pour M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 Compatible avec les SSD NVMe PCIe Gen 3 & Gen 4. Veuillez vous référer à https://www.qnap.com/compatibility/ pour la compatibilité.
Prise en charge de l' accélération par cache SSD	Yes
Port Ethernet 2,5 Gigabits (2,5G/1G/100M)	2 (2,5G/1G/100M)
Port Ethernet 10 Gigabit	2 x 10GbE SFP+
Sortie de veille sur réseau (WOL)	Yes
Trame Jumbo	Yes

Port USB 2.0	2
Port USB 3.2 Gen 1	2
Facteur de forme	Rackmount 1U de profondeur courte
Témoins lumineux	HDD 1-4, État, LAN, USB, SSD M.2 1-2
Boutons	Alimentation, Réinitialisation
Dimensions (H x L x P)	43,3 × 430 × 292,12 mm Exclut le crochet d'oreille et la partie saillante de l'Unité d'Alimentation.
Poids (net)	4.91 kg
Poids (brut)	5.82 kg
Température de fonctionnement	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Température du stockage	-20 - 70 °C (-4°F - 158°F)
Humidité relative	HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27°C (80,6°F)
Bloc d'alimentation	Bloc d'alimentation 100 W, 100 - 240 V
Consommation électrique : Mode Veille du disque dur	17.367 W
Consommation électrique : Mode de fonctionnement, typique	30.878 W
Ventilateur	3 x 40 mm, 12 V CC
Avertissement système	Buzzer
Emplacement de sécurité Kensington	Yes
Garantie standard	3
Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) - avec mémoire max	1500

Remarque : Veuillez noter qu'il est nécessaire d'utiliser exclusivement des modules de mémoire QNAP afin de garantir les performances et la stabilité du système. Pour les appareils NAS dotés de plusieurs emplacements de mémoire, veuillez choisir des modules QNAP présentant des spécifications identiques et suivre les instructions du manuel utilisateur pour les installer correctement.

Avertissement : L'utilisation de modules non pris en charge peut dégrader les performances, provoquer des erreurs ou empêcher le démarrage du système d'exploitation.

QNAP se réserve le droit de remplacer une partie des pièces ou accessoires si l'original n'est plus disponible auprès de son fabricant/fournisseur. Tout remplacement sera entièrement testé et vérifié pour répondre aux directives strictes de compatibilité et de stabilité et offrira des performances identiques à l'original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Les images du produit sont uniquement à titre d' illustration et peuvent différer du produit réel. En raison de différences dans les moniteurs, les couleurs des produits peuvent aussi sembler différentes de celles montrées sur le site.
Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.